住宅用火災警報器　FIREXマルチタイプ
型式：４０６６ＣＬ

ランコ コントロールズ アジアパシフィック インク社のセルース商品

FireX は、煙感知･熱感知･一酸化炭素検知などラインナップが豊富で、かつ品質、信頼性、実績が認められた全米 No1 のプロフェッショナルブランドです。

●特徴

■煙式（光電式）火災警報器です。
■緊急時には大音量（3mの距離で85デシベル）の警報が鳴ります。
■LED点滅し、感知機能が正常に働いている事を示します＜1分間に一度緑色に点滅します＞
■大きなボタンで設置後の作動テストが簡単です。＜ピーピーピーという音に合わせてLEDが点滅します＞
■消音ボタンで15分間感知機能を停止することができます。＜10秒毎にLEDが緑色に点滅します＞
■本体に電池が入っていない場合、取り付け台座がつけれないようなユニークな構造です。
■電池切れの際にアラームでお知らせいたします。＜1分毎にピッという短い音がします＞

●使い方･お手入れ方法

■電池は通常2年に一回の割合で交換してください。また、電池が消耗しますと、一分毎ごとにアラームが鳴りだしますので、その際も交換してください。
■お手入れ方法は、掃除機などで毎週装置のホコリ、汚れを掃除し、異常がないかテストしてください。
なお、細かい使用方法に関しましては、付属の取扱説明書をご覧ください。

製品仕様			
モデル	4066CL	UL規格 認定No.	217
電池切れ警報	約一分ごとにアラーム警報	感知方式	煙式（光電式）
警報音	ピーピー音	音量	85DB以上（3m）
外形寸法	Φ125×35（H）mm	質量	200g（電池含む）
使用周囲温度	4～38℃	電池	9Vアルカリ乾電池
電池寿命	約2年間（アルカリ乾電池）	保障期間	5年間